



14051E00

- > Indice de protection IP élevé, en standard IP66/67, IP68 sur demande
- > Bride d'évacuation prémontée empêchant l'entrée de l'eau
- > Fabriquée en acier inoxydable résistant aux acides (AISI 316L)
- > Taille et puissance peuvent être adaptées individuellement
- > Plaque signalétique en acier inoxydable, soudée par points sur le couvercle
- > Plusieurs possibilités de mise à la terre
- > Solidité maximale et résistance à la corrosion
- > Faibles coûts d'entretien



WebCode T1058E

E6

	ATEX / IECEX					
Zone	0	1	2	20	21	22
Utilisable en		x	x			

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions	IECEX PRE 14.0001		
Global (IECEX)	Ex e IIC Gb T6		
Gaz	Presafe 14ATEX4124		
Europe (ATEX)	II 2 G Ex e IIC Gb T6		
Gaz			
Certificats et homologations	IECEX, ATEX, Canada (CSA)		
Certificats			
Tension assignée d'emploi	Tension	420 V (max. 4 mm ²)	750 V (max. 10 mm ²)
Matériau du boîtier	Boîte de dérivation	TEF10581006	TEF10581506
		TEF10580506	TEF9177008
		TEF9177089	TEF9117091
		Matière	AISI 316L / EN1.4404, décapé chimiquement
Matériau du boîtier	Boîte de dérivation	TEF10581006	TEF9177008
		TEF10580506	
		TEF9177089	
		TEF10581506	
		TEF9117091	
Degré de protection	IP66 / IP67		

Tableau de sélection					
Modèle	Schéma	Équipement	Numéro de commande	Réf.	PS
Boîte de dérivation pour traçage avec 4 x entrée de câble, diamètre 25 mm	 14052E00	1 x boîte de transition TEF 7721 avec entrée de câble M25 4 x borne de raccordement PHOENIX MXK 4 E 2 x borne de raccordement PHOENIX MBK 6/E 4 x entrée de câble diamètre 25 mm pour câble électrique	TEF10581006	170897	70
Boîte de dérivation pour traçage avec 3 x entrée de câble diamètre 25 mm	 14052E00	1 x boîte de transition TEF 7721 avec entrée de câble M25 4 x borne de raccordement PHOENIX MXK 4 E 2 x borne de raccordement PHOENIX MBK 6/E 3 x entrée de câble diamètre 25 mm pour câble électrique dans la boîte de dérivation	TEF10580506	170896	70
Boîte de dérivation pour traçage avec 1 x entrée de câble, 1 x bouchon obturateur 1 x bouchon d'évacuation	 14053E00	1 x boîte de transition TEF 7721 avec entrée de câble M25 2 x passe-câble pour câble électrique type : E204/3B/M25 1 x bouchon obturateur M25, laiton bornes de raccordement PHOENIX MXK 4 Ex 4 St. 2 x borne de raccordement PHOENIX MBK 6/E 1 x plaque signalétique Trafalite	TEF9177089	170900	70
Boîte de dérivation pour traçage avec 5 x entrée de câble, diamètre 25 mm	 14054E00	2 x boîte de transition TEF 7721 avec entrée de câble M25 6 x borne de raccordement PHOENIX UK6N 5 x entrée de câble diamètre 25 mm pour câble électrique dans la boîte de dérivation	TEF10581506	170898	70
Boîte de dérivation pour traçage avec 5 x entrée de câble, diamètre 25 mm	 14055E00	1 x boîte de transition TEF 7720D, SS316L avec bouchon obturateur M25 (laiton) 5 x entrée de câble diamètre 25 mm avec bouchons obturateurs (laiton) dans la boîte de dérivation 10 x borne de raccordement PHOENIX UK6N 1 x plaque signalétique Trafalite 1 paire d'adaptateurs pour tube 3" ou plus grand, SS316L	TEF9177008	170919	70
Boîte de dérivation pour traçage avec 2 x entrée de câble, 1 x bouchon obturateur 1 x bouchon d'évacuation	 14056E00	Unité de transition TEF 7721 2 unités avec entrée de câble M25 2 x passe-câble pour câble électrique type : E204/3B/M25 2 x bouchon obturateur M25, laiton 9 x borne de raccordement PHOENIX UK6N 1 x plaque signalétique Trafalite 1 x bouchon d'évacuation M25	TEF9177091	170901	70

E6